

SPECIFIKACE A VÝMĚRY MATERIÁLU

DOMOVNÍ VCHOD 1358

D.1.4.02

AKCE: Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorech panelového bytového domu s patrovými chodbami

MÍSTO: Bytový dům v ulici Tererova 1358/12, Praha 11 - Chodov, PSČ 149 00

INVESTOR: Bytové družstvo Tererova 1358/12 se sídlem Tererova 1358/12, Praha 11–Chodov, IČO: 27414680

STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby

ARCHIV. ČÍSLO . 33 / 2025

ZHOTOVITEL Ing. Pavel Znamenáček

DATUM ZPRACOVÁNÍ říjen / 2025

I. PSV práce bourací a zednická zapravení, vyzdívky, SDK konstrukce

I. PSV práce bourací a zednická zapravení, vyzdívky, SDK konstrukce				Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
No.	POLOŽKA	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
1.1.	zhotovení prostupu do cihlového pilíře HDS čelně profil 150x150mm, cihla tl. 20 cm, pod spodní úrovní pojistkové skříně SR402, stížená práce procházejícím smyčkovým připojením kabelové sítě NN PRE Distribuce a.s.	ks	1		0		0
1.2.	vybourání čelní předstěny pilíře HDS - drážka v šířce dvou šichet , tl.20 cm	bm	2		0		0
1.3.	vybourání svislé drážky při levé straně cihlového pilíře HDS až k horní hraně pilíře, drážka šířky 20 cm, hloubka 20 cm	bm	1		0		0
1.4.	zhotovení vodorovného prostupu jádrovým vrtáním betonovým panelem tl.20 cm, pod lodžii ve výšce cca 3m nad terénem, na trase domovních přípojek vně objektu d 120 mm	ks	2		0		0
1.5.	demontáž 1x díl okna šxv 100x50 cm s rámem - pro zavedení nové domovní přípojky, zhotovení menšího rámu s teplotně izolační výplní a její osazení do části uvolněného okna, nevyužitá pro vstup domovní přípojky, předpokládaný rozměr 60x50 cm (přesný rozměr bude ověřen v rámci demontážních-montážních prací	kptl.	1		0		0
1.6.	utěsnění okna podél prostupující domovní přípojky teplotně izolační výplní - atyp do celkové ploše 0,5 m2	kptl.	1		0		0
1.7.	zhotovení vodorovného prostupu jádrovým vrtáním betonovým panelem tl.20 cm, pod stropem 1.NP ve výšce cca 3m nad podlahou vnitřního prostoru, na trase domovních přípojek uvnitř objektu d 120 mm	ks	2		0		0
1.8.	vybourání prostupu cihlovou stěnou na trase domovních přípojek a páteřních vedení HDV , cihla pálená tl.25 cm, otvor 50x40 cm prostupy provádět výhradně pod betonovými průvlaky skeletu 1.NP	ks	2		0		0
1.9.	obnova patrových prostupů na trasách HDV1 - HDV4 mezi 1.NP a 2.NP	ks	2		0		0
1.10.	obnova patrových prostupů na trasách HDV1 až HDV4 od 2.NP po 11.NP - zprůchodnění prostupu pro HDV, režii a SLA v původní stoupací šachtě	ks	18		0		0
1.11.	prostup betonovým panelem do bytu, průměr dle instalovaných kabelů, tl.250 mm SIL	ks	80		0		0

1.12.	prostup betonovým panelem do bytu, průměr dle instalovaných kabelů a rez.trubkovodů, tl.do 250 mm SLA	ks	80		0		0
1.13.	prostup stěnou ve vedlejších prostorech 1.NP a do sklípků na patrových chodbách 2.NP až 11.NP tl. 20cm otvor d 20 - 30 mm	ks	90		0		0
1.14.	zhotovení patrového prostupu, z 11.NP dvojitou betonovou podlahou tl.250mm (mezistropní dutinou) D60mm,	ks	8		0		0
1.15.	zhotovení prostupu betonovými žebry na patrových chodbách jádrovým vrtáním v 1/3 šířky , nesmí být poškozena vnitřní ocelová výstuž , d 60mm, v případě nejasnotí přizvat statika	ks	20		0		0
1.16.	zhotovení patrového prostupu podestou schodiště - monolitická betonová konstrukce tl.25cm - d20 mm,	ks	40		0		0
1.17.	frézování svislé drážky do betonového panelu v místě původní stoupací trasy OSV schodiště, hloubka 15mm, šířka 30mm, bez poškození vnitřní ocelové výstuže, v případě nejasností přizvat statika	bm	54		0		0
1.18.	frézování vodorovné drážky do stropního panelu pro svítidla na patrových chodbách, hloubka 15mm, šířka 15mm, bez poškození vnitřní ocelové výstuže, v případě nejasností přizvat statika	bm	40		0		0
1.19.	zhotovení prostupu betonovým panelem tl. 20cm do strojovny výtahů při podlaze střešní nástavby jádrovým vrtáním d 60mm	ks	1		0		0
1.20.	podšalování původního patrového prostupu po demontáži skříně JOP velikost otvoru 20*60 cm	ks	20		0		0
1.21.	navrtání otvoru ve stropním panelu pro zavedení ocelové drátěné výstuže - roksoru 10 mm - v prostupu pod JOP - výstuže betonového zapravení patrového prostupu po demontáži JOP : 2x výstuž na prostup, hloubka 10 cm, průměr 10 mm	ks	40		0		0
1.22.	ocelová žebírková tyč - roksor průměru 10 mm, včetně nařezání ks délky 30 cm	bm	12		0		0
1.23.	betonování prostupu po JOP - betonová mazanina do úrovně původní betonové mazaniny podlahy	m3	0.8		0		0
1.24.	zednické zapravení stropu po odšalování - zaslepení původních patrových prostupů, úprava povrchu betonu : vnější povrch opatřit vnitřní hlazenou stěrkou včetně zatmelené výstužné tkaniny (perlínka), následně štukování s přechodem do okolního štukování původního stropu	m2	4		0		0
1.25.	zednické zapravení podlahy - zaslepení původních patrových prostupů, úprava povrchu betonu : vnější povrch opatřit stěrkou , následně nalepit PVC krytinu v barevném provedení odsouhlaseném investorem	m2	4		0		0
1.26.	zednické zapravení stěn po demontáži skříní JOP vnější povrch opatřit vnitřní hlazenou stěrkou včetně zatmelené výstužné tkaniny (perlínka), následně štukování s přechodem do okolního štukování původních stěn	m2	40		0		0
1.27.	odstranění PVC krytiny z půdorysu obezdívek RE	m2	12		0		0

1.28.	použití kovového profilu pro kotvení přízdívky do podlahy a stropu - UW 100/40/0,6, ukotvení profilu pomocí celokovových natloukacích kotev, pokládka první řady do UW na podlaže pomocí stavebního lepidla, typového provedení a v tloušťce doporučené výrobcem tvárnic. Dokončení u stropu protipožární pěnou tl. dopnění max. 10 mm	bm	100		0		0
1.29.	obezdívka patrových rozvaděčů - přízdívka pilířů s nikami pro rozvaděče RE z tvárnic ytong. 599x249x100 mm pomocí tenkovrstvé zdící malty ytong, kotvení ke stěně stěnovými nerez sponami Fischer FD KSF po 50 cm, na vnější rohy do stěrkové povrchové úpravy osadit kovové ochranné rohy	m2	104		0		0
1.30.	spárování přízděného pilíře po celém obvodu - styku s původní stěnou, podlahou a stropem protipožárním tmelem Promat	bm	200		0		0
1.31.	úprava povrchu stěny ytong.: vnější povrch opatřit penetrací a vnitřní hlazenou stěrkou ytong, včetně zatmelené výstužné tkaniny (perlínka) ytong	m2	104		0		0
1.32.	úprava povrchu stěny ytong: vnější povrch opatřit štukovou vrstvou, penetrací a 2x vrstvou malby	m2	104		0		0
1.33.	vyzdívka pilíře pro RH, RE-V a RSP - přízdívka pilířů s nikami pro rozvaděče, z tvárnic ytong. 599x249x100 mm pomocí tenkovrstvé zdící malty ytong, kotvení ke stěně stěnovými nerez sponami Fischer FD KSF po 50 cm, na vnější rohy do stěrkové povrchové úpravy osadit kovové ochranné rohy	m2	13		0		0
1.34.	spárování přízděného pilíře po celém obvodu - styku s původní stěnou, podlahou a stropem protipožárním tmelem Promat	bm	15		0		0
1.35.	úprava povrchu stěny ytong.: vnější povrch opatřit penetrací a vnitřní hlazenou stěrkou ytong, včetně zatmelené výstužné tkaniny (perlínka) ytong	m2	13		0		0
1.36.	úprava povrchu stěny ytong: vnější povrch opatřit štukovou vrstvou, penetrací a 2x vrstvou malby	m2	13		0		0
1.37.	zakrývací konstrukce domovních přípojek na fasádě, svisle - profil "L" přibližné rozměry 25x15cm, cementotřísková deska pro stavebnictví Cetris tl. 12 mm, vč. nosné konstrukce, povrchová úprava stěrka fasádním lepidlem s perlínkou, nátěr fasádní barvou v odstínu odsouhlaseném SVJ WL2	bm	3		0		0
1.38.	zakrývací konstrukce domovní přípojky na fasádě vodorovně - profil "U" přibližné rozměry 15x25x15cm, cementotřísková deska pro stavebnictví Cetris tl. 12 mm, vč. nosné konstrukce, povrchová úprava stěrka fasádním lepidlem s perlínkou, nátěr fasádní barvou v odstínu odsouhlaseném SVJ WL3	bm	2		0		0
1.39.	SDK záklop profil "L" 40x10cm, protipožární SDK Rigips RF (DF) tl.2x12,5 mm, vč. konstrukce odpovídající EI 30, kotvení konstrukce pomocí šroubů do betonu Kopos SB6.3x35, rozteč upevňovací konstrukce max.500mm, vnější hrana v zatmelení kovový ochranný roh, tmelení, broušení, penetrace, 2x malování , požární odolnost EI 30 SDK1	bm	292		0		0

1.40.	SDK záklop profil "U" 10x30x10cm, pro přechod kabelové trasy patrovou chodbou 2.NP až 11.NP, pod stropem, protipožární SDK Rigips RF (DF) tl.2x12,5 mm, vč. konstrukce odpovídající EI 30, kotvení konstrukce pomocí šroubů do betonu Kopos SB6.3x35, rozteč upevňovací konstrukce max.500mm, SDK4tmelení, v zatmelení vloženy ochranné kovové rohy na vnější hrany, broušení, 2x malování, požární odolnost EI 30 SDK4	bm	24		0		0
1.41.	montážní dvířka EI 30 DP1 30x30 cm do stropního podhledu EI30	ks	2		0		0
1.42.	SDK záklop profil "L" 20x20cm, protipožární SDK Rigips RF (DF) tl.2x12,5 mm, vč. konstrukce odpovídající EI 30, kotvení konstrukce pomocí šroubů do betonu Kopos SB6.3x35, rozteč upevňovací konstrukce max.500mm, vnější hrana v zatmelení kovový ochranný roh, tmelení, broušení, penetrace, 2x malování , požární odolnost EI 30 střešní nástavba - přechod od prostupu do strojovny výtahu při podlaze	bm	1.5		0		0
1.43.	SDK předstěna bez požární odolnosti dle v.č.D.1.4.14 - SDK předstěna jako zákryt kabelové trasy, podélně pružný nosný HUT profil 98x15x06 kotveny ocel.šrouby do betonu, SDK krycí deska SDK Rigips 12,5mm RF (DF) šířky 400mm, přisazená ke stropu, při spodní straně výplň lištou šířky cca 40mm (Rigips 15mm RF (DF), na vnější roh do zatmelení ochranný roh - ukončovací profil Goppinger 15x20mm, tmelení, broušení SDK2	bm	50		0		0
1.44.	SDK předstěna bez požární odolnosti dle v.č.D.1.4.14 - SDK předstěna jako zákryt kabelové trasy, podélně pružný nosný HUT profil 98x15x06 kotveny ocel.šrouby do betonu, SDK krycí deska SDK Rigips 12,5mm RF (DF) šířky 400mm, pod stropem, po bočních stranách výplně lištou šířky cca 40mm (Rigips 15mm RF (DF), na vnější rohy do zatmelení ochranný roh - ukončovací profil Goppinger 15x20mm, tmelení, broušení SDK3	bm	60		0		0
1.45.	těsnící páska Rigips pro zlepšení akustických vlastností - podlepení UW profilů před jejich osazením na stěny a strop	bm	300		0		0
1.46.	před zakrytím zakrývacích SDK konstrukcí vložit 1x vrstvu z minerální izolace Isover AKU tl.60 mm	m2	200		0		0
1.47.	zatmelení kabelu ve svislé drážce šířky 30 mm do štukovaného povrchu, včetně opravy malby v šířce 20 cm	bm	54		0		0
1.48.	zatmelení kabelu ve stropní drážce šířky 15 mm do štukovaného poverchu, včetně opravy malby v šířce 20 cm	bm	40		0		0
1.49.	protipožární ucpávka kabelového prostupu SIL a SLA ze společného do vedlejšího prostoru 1.NP - EI 45	ks	12		0		0
1.50.	protipožární ucpávka kabelového prostupu kastlíku do sklípků ve 2.NP až 11.NP - EI 45	ks	30		0		0
1.51.	zhotovení keramického soklu min.výšky 10cm při podlaze podél pilíře RH, odstín dle výběru BD	bm	4		0		0
1.52.	zhotovení PVC soklu při podlaze ve 2.NP až 11.NP pilíře RE,	bm	60		0		0

1.53.	zajištění ochrany vnitřního prostoru výtahové kabiny po celou dobu realizace díla v domovním vchodu	kptl.	2		0		0
1.54.	montážní dvířka do SDK 15x15 cm v požární odolnosti EI 30 DP1 11.NP přechod střešní nástavba	ks	1		0		0
1.55.	protipožární ucpávka patrového prostupu z 11.NP do střešní nástavby a ve stěně strojovny výtahu na trase nové kabelové přípojky - EI 60	ks	8		0		0
1.53.	nepožární utěsnění patrového prostupu na trase HDV hmotami s třídou reakce na oheň max.A2, pouze za účelem zamezení možnosti vzniku komínového efektu	ks	18		0		0
1.54.	protipožární ucpávka patrového prostupu na trase HDV - EI 60 (1.NP-2.NP, 6.NP-7.NP)	ks	4		0		0
1.55.	protipožární ucpávka kabelového svazku do pilíře RH - EI 60	ks	3		0		0
1.56.	zednické zapravení patrového prostupu OSV schodiště, pod stropem, při podlaze - oboustranně, včetně opravy soklu při podlaze	ks	20		0		0
1.57.	zednické zapravení drážky v cihlovém pilíři HDS, šířka 20 cm - bílá cementová cihla, venkovní zdící malta, spárování	bm	3		0		0
1.58.	protipožární ucpávka kabelového prostupu SIL a SLA z SDK kastlíku do zádveří bytové jednotky - EI 45	ks	160		0		0
1.59.	zednické zapravení prostupu do pilíře HDS - bílá cementová cihla, venkovní zdící malta, spárování	ks	1		0		0
1.60.	utěsnění kabelového prostupu cihlovou stěnou do d 20mm dotažením hmoty stupně hořlavosti stěny k celému povrchu kabelu v celé tloušťce stěny - kabel. trasy z vedlejších prostor	ks	90		0		0
1.61.	utěsnění kabelového prostupu stěnou SDK kastlíku - SDK1, dotažením hmoty stupně hořlavosti SDK k celému povrchu kabelu v celé tloušťce stěny - kabel. vývody pro senzory pohybu a svítidla 2.NP až 11.NP	ks	50		0		0
1.62.	utěsnění kabelového prostupu stěnou ytong. tl.100mm - RE1 - RE10 dotažením protipožárního tmelu Promat k celému povrchu kabelů v celé tloušťce stěny - kabel. vývody 2.NP až 11.NP	ks	40		0		0
1.63.	demontáž a opětovná montáž stávajícího minerálního podhledu , včetně nosné konstrukce-rastru, následně po dokončení rekonstrukce elektroinstalace, opětovná montáž - nástupiště výtahů 1.NP	m2	36		0		0
1.64.	zednické zapravení původní stavební niky po demontáži ocep-z rozvaděče (prádely, hlavní dělicí, ORS, DR, STA-K : vyzdívka ytong. tl.100mm, penetrace, povrch úprava stěrkou s výstužnou tkaninou, štukování a 2x malba	m2	3.5		0		0
1.65.	demontáž a opětovná montáž stávajícího minerálního podhledu , včetně nosné konstrukce-rastru, následně po dokončení rekonstrukce elektroinstalace, opětovná montáž - vstupní chodba od domovního vstupu 1.NP	m2	16		0		0
1.66.	odbourání soklu pod ORV a pod patrou stoupací trasy, následně začištění uvolněné stěny a podlahy - cihlové zdivo tl. 20-30 cm	m2	1.6		0		0

1.67.	zednické zapravení stěn, stropů a podlah po demontované původní instalaci (lišťovaných kabel.tras OSV, svítidel, spínačů) a po bouracích pracích (prostupy, drážky)	kptl.	1		0		0
I. PSV práce bourací a zednická zapravení, vyzdívky a SDK konstrukce celkem					0		0

II. Páteří HDV vedení, rozvaděče měření, přípojky odběrných míst a HOP				Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
No.	POLOŽKA	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
2.1.	projednání výměny domovních přípojek, v HDS, ohlašování výluk elektřiny na PRE Distribuce a.s.	kptl.	1		0		0
2.2.	výměna - přepojení kabelového vývodu v SR402 do průřezu 4x 240 mm	ks	1		0		0
2.3.	výměna - přepojení kabelového vývodu v SR402 do průřezu 4x 50 mm	ks	1		0		0
2.4.	vodič CYA (H07V-K) 185 mm2, černý - domovní přípojka instalace (L1, L2, L3)	m	135		0		0
2.5.	vodič CYA (H07V-K) 185 mm2, zelenožlutý - domovní přípojka instalace (PEN)	m	45		0		0
2.6.	kabelové oko M10/185	ks	4		0		0
2.7.	trubka elektroinstalační ohebná P90 (dle dostupnosti velikost odpovídající průřezu 4x185 mm2)	m	45		0		0
2.8.	kabelový žlab Mars žárové pozinkování 20x11 cm s víkem, vč. příchytěk a kotev na ležato k fasádě - cihla WL2, WL3	bm	6		0		0
2.9.	kabelový žlab Mars žárové pozinkování 20x11 cm s víkem, vč. konzol pro zavěšení pod strop a kotev - armovaný beton, vnější povrch stropu trapézový ocel plech WL4, WL5, WL6, WL7	bm	36		0		0
2.10.	vodič CYA (H07V-K) 35 mm2, černý - dom.přípojka výtahy (L1, L2, L3)	m	135		0		0
2.11.	vodič CYA (H07V-K) 35 mm2, zelenožlutý - dom.přípojka výtahy (PEN)	m	45		0		0
2.12.	trubka elektroinstalační ohebná P50 ,	m	45		0		0
2.13.	kabelové oko M10/35	ks	4		0		0
2.14.	vodič CYA (H07V-K) 70 mm2, černý - HDV2, HDV4 (L1, L2, L3)	m	360		0		0
2.15.	vodič CYA (H07V-K) 70 mm2, zelenožlutý - HDV2, HDV4 (PEN)	m	120		0		0
2.16.	trubka elektroinstalační ohebná P63 až P75 , dle protažitelnosti v potřebné délce HDV1	m	120		0		0
2.17.	vodič CYA (H07V-K) 95 mm2, černý - HDV1, HDV3 (L1, L2, L3)	m	258		0		0
2.18.	vodič CYA (H07V-K) 95 mm2, zelenožlutý - HDV1, HDV3 (PEN)	m	86		0		0
2.19.	trubka elektroinstalační ohebná P63 až P75 , dle protažitelnosti v potřebné délce HDV1	m	86		0		0
2.20.	jednání se správcem datové optické sítě Cetin - výměna patrových rozvaděčů, manipulace se zachovávaným rozvodem optiky , vč.patrových odbočovacích boxů	kptl.	1		0		0

2.21.	jednání se správcem datové optické sítě Tmobile - výměna patrových rozvaděčů, manipulace se zachovávaným rozvodem optiky , vč.patrových odbočovacích boxů	kptl.	1		0		0
2.22.	jednání se správcem STA - výměna patrových rozvaděčů, manipulace se zachovávaným rozvodem koaxiálních kabelů od antén do technického podlaží	kptl.	1		0		0
2.23.	jednání se správcem pevných ST telefonních linek Cetin - výměna patrových rozvaděčů, možnost kompletní demontáže původních ST telef.linek, nebo částečná výměna	kptl.	1		0		0
2.24.	jednání se správcem systému dom.telefonů a ZV signalizace - výměna patrových rozvaděčů, koordinace prací při výměnách stoupacích rozvodů a bytových odboček	kptl.	1		0		0
2.25.	jednání se správcem výtahů, režim při výlukách elektřiny, přepojování výtahů na nové kabelové přípojky	kptl.	1		0		0
2.26.	Hlavní dělicí rozvaděč měření Schrack řada M2000 pro zapuštěnou montáž, v požární odolnosti EI 30DP1S200, typ 5U/42 , výška 2021mm, hloubka 250mm, šířka 1226mm, neměřené pole B18 - 1x výkonový vyp.MX3 3x400A, doplněný vyrážecí cívkou 230VAC s jištěním v měřené části, 5x výkonový jistič pro mont.do neměř.částí PRE 3x125A+2x160A , přívod CYA 4x185, vývody 2ks CYA 4x70, 2x CYA 4x95, lanová svorkovnice pro CYA 4x70, hlavní jističe před elektroměry, měřicí vana 2x5 měřících míst 3-fáz, 1-tarif, zapojení PRE, , horní pole B6 vypínače pro galvanické odděl.měřících míst provedení 3xTE , vypínač FVE dle požadavků PRE, RSA pro PEN vodiče přípojek odběrných míst, osazení měřících míst dle schéma zapojení č. D.1.4.07 RH	ks	1		0		0
2.27.	Samostatný rozvaděč měření Schrack řada M2000 pro zapuštěnou montáž, v požární odolnosti EI 30DP1S200, typ 2U/33 , výška 1607mm, hloubka 250mm, šířka 586mm, neměřené pole B18 - 1x výkonový vyp.MX3 3x125A, doplněný vyrážecí cívkou 230VAC s jištěním v měřené části, přívod CYA 4x35, jističe před elektroměry, měřicí vana 1x2 měřící místa 3-fáz, 1-tarif, zapojení PRE, , horní pole 2xB3 vypínače pro galvanické odděl.měřících míst provedení 3xTE , jističe pro předjištění dvou přípojek výtahů 2ks C32/3, RSA pro PEN vodiče přípojek odběrných míst, osazení měřících míst dle schéma zapojení č. D.1.4.07 RE-V	ks	1		0		0

2.28.	Elektroměrový rozvaděč pro zapuštěnou montáž, v požární odolnosti EI- 30 DP1 S200 , kapacita 4 měřicí místa 3-fáz., 1-tarif, výrobce Schrack, typ 4U/39 - spodní neměřené pole 1xB9 : lanová svorkovnice pro 4xCYA 70, hlavní jističe před měřicími místy, zapojení PRE , dle výkresu č. D.1.4.07, měřicí pole : 4x funkční měřicí místo, barva bílá RAL 9003, osazení jističů před zadáním do výroby aktualizovat dle aktuální sjetiny a případných projednání úprav hlavních jističů bytových odběrů, přípojky CYKY 4Jx10 mm2, nad měřicí vanou pole 1xB3 3-pól.vypínače pro galvanické oddělení odběrných míst, odvodní RSA svorky PEN byt.přípojek, 1-tarif, 4x10mm2 a svorkovnice PAS pro HOP , nad řadou výstupního pole přípojek pole pole B15 pro slaboproudy, nejvýše situované pole 1xB3 pro patrové rozvodné krabice OSV, NO, zásuvky 230V , popis, výška spodní hrany 250mm, rozměry Š986 mm, V 1883 mm, h250mm RE7 až RE10	ks	8		0		0
2.29.	Elektroměrový rozvaděč pro zapuštěnou montáž, v požární odolnosti EI- 30 DP1 S200 , kapacita 4 měřicí místa 3-fáz., 1-tarif, výrobce Schrack, typ 4U/39 - spodní neměřené pole 1xB9 : lanová svorkovnice pro 4xCYA 95, hlavní jističe před měřicími místy, zapojení PRE , dle výkresu č. D.1.4.07, měřicí pole : 4x funkční měřicí místo, barva bílá RAL 9003, osazení jističů před zadáním do výroby aktualizovat dle aktuální sjetiny a případných projednání úprav hlavních jističů bytových odběrů, přípojky CYKY 4Jx10 mm2, nad měřicí vanou pole 1xB3 3-pól.vypínače pro galvanické oddělení odběrných míst, odvodní RSA svorky PEN byt.přípojek, 1-tarif, 4x10mm2 a svorkovnice PAS pro HOP , nad řadou výstupního pole přípojek pole pole B15 pro slaboproudy, nejvýše situované pole 1xB3 pro patrové rozvodné krabice OSV, NO, zásuvky 230V , popis, výška spodní hrany 250mm, rozměry Š986 mm, V 1883 mm, h250mm RE2 až RE6	ks	10		0		0
2.30.	Elektroměrový rozvaděč pro zapuštěnou montáž, v požární odolnosti EI- 30 DP1 S200 , kapacita 5 měřicích míst 3-fáz., 1-tarif, výrobce Schrack, typ 5U/39 - spodní neměřené pole 1xB9 : lanová svorkovnice pro 4xCYA 95, hlavní jističe před měřicími místy, zapojení PRE , dle výkresu č. D.1.4.07, měřicí pole : 5x funkční měřicí místo, barva bílá RAL 9003, osazení jističů před zadáním do výroby aktualizovat dle aktuální sjetiny a případných projednání úprav hlavních jističů bytových odběrů, přípojky CYKY 4Jx10 mm2, nad měřicí vanou pole 1xB3 3-pól.vypínače pro galvanické oddělení odběrných míst, odvodní RSA svorky PEN byt.přípojek, 1-tarif, 4x10mm2 a svorkovnice PAS pro HOP , nad řadou výstupního pole přípojek pole pole B15 pro slaboproudy, nejvýše situované pole 1xB3 pro patrové rozvodné krabice OSV, NO, zásuvky 230V , popis, výška spodní hrany 250mm, rozměry Š986 mm, V 1883 mm, h250mm RE1	ks	2		0		0

2.31.	posuvný úchyt (patka), typizovaný od výrobce rozvaděčů RE pro uchycení rozvaděčů k zadní stěně, včetně výrobcem doporučených kotevních šroubů do zadní betonové stěny a do bočních stěn RE (4 ks pro jeden rozvaděč RE)	ks	40		0		0
2.32.	Projednání se BD sloučení dvou měřících míst pro výtahy (3x40A, 3x50A) do jednoho společného měřícího místa výtahů s hlavním jističem B63/3, na podkladě zplnomocnění veškerá administrativa na PRE Di.	kptl.	1		0		0
2.33.	Projednání s BD snížení stávající hodnoty měřícího místa (pro původní rozvaděč prádely, fyzioterapii a kancelář BD 3x50A) do samostatného měření elektroinstalace ve společných prostorech RSP s hlavním jističem B32/3, na podkladě zplnomocnění veškerá administrativa na PRE Di.	kptl.	1		0		0
2.34.	Projednání s BD a provozovatelem komerčního prostoru fyzioterapie - zřízení samostatného měřícího fakturačního místa pro fyzioterapii s hlavním jističem B25/3, na podkladě zplnomocnění veškerá administrativa na PRE Di., poplatek za Ampéry hradí provozovatel fyzioterapie	kptl.	1		0		0
2.35.	Projednání s BD zrušení stávajícího odběrného místa používaného výhradně pro nebytový prostor IT servis, evidovaný na BD 1x16A) ,na podkladě zplnomocnění veškerá administrativa na PRE Di.	kptl.	1		0		0
2.36.	Projednání s BD a provozovatelem komerčního prostoru IT servisu - zřízení samostatného měřícího fakturačního místa pro IT servis s hlavním jističem B25/1, na podkladě zplnomocnění veškerá administrativa na PRE Di., poplatek za Ampéry hradí provozovatel IT servisu	kptl.	1		0		0
2.37.	Projednání s BD a provozovatelem komerčního prostoru kancelář kamenictví - zřízení samostatného měřícího fakturačního místa pro kancelář kamenictví s hlavním jističem B25/1, na podkladě zplnomocnění veškerá administrativa na PRE Di., poplatek za Ampéry hradí provozovatel kanceláře kamenictví	kptl.	1		0		0
2.38.	Projednání s BD a majiteli bytových odběrných míst s jističi před elektroměrem 1x20A navýšení hlavních jističů na doporučenou hodnotu B25/1, na podkladě zplnomocnění veškerá administrativa na PRE Di., poplatek za Améry hradí majitel bytové jednotky	ks	22		0		0
2.39.	Projednání se SVJ a správcem výtahů použití uvedených předřazených jističů novým kabelovým přípojkám	kptl.	1		0		0
2.40.	přepojení výtahu na novou přípojku, zakončeno na vstup.svorkách hlavního vypínače ve strojovně střešní nástavby, ověření nafázování, projednání se správcem výtahu	ks	2		0		0
2.41.	součinnost technika správce výtahu - osobní účast při obnovení provozu po přepojení	kptl.	2		0		0
2.42.	CYKY 4Jx10 mm2 kabelové přípojky výtahů	m	160		0		0
2.43.	přenesení elektroměru z JOP do RE, vč.odpojení, zapojení a označení majitele před přenosem, ověření dle č.elektroměru a sjetiny	ks	84		0		0
2.44.	CYKY 4Jx10 mm2 kabelové přípojky - bytových jednotek	m	900		0		0

2.45.	CYKY 4Jx10 mm2 kabelové přípojky - RSP a nebytových prostor	m	140		0		0
2.46.	přepojení rozvodnice bytu na nový přívod	kptl.	80		0		0
2.47.	přepojení rozvaděče teplovodního výměníku na novou kabel.přípojku, při součinnosti správce výměníku	kptl.	1		0		0
2.48.	přepojení rozvodnice nebytového komerčního prostoru na nový přívod	kptl.	3		0		0
2.49.	komunikace se správcem kamerového systému- posun stávajících kamer z plánované trasy páteřních rozvodnů napájení odběrných míst a pozic pro nové rozvaděče měření v 1.NP	kptl.	1		0		0
2.50.	LHD 30x25 přípojky bytů v zádveří BJ	m	20		0		0
2.51.	chránička - rezerva pro dálkové odečty PRE LSOH 10/6	m	50		0		0
2.52.	chránička - rezerva pro dálkové odečty PRE P25/CY1,5	m	140		0		0
2.53.	drátěný kabelový žlab DZI 200x35 do stoupací trasy HDV , včetně příchytok na přímé přisazení ke stěně "na ploch", včetně kotev do beton.panelu kabel trasa HDV, výtahy a rezie SIL v 2.NP až 11.NP	bm	40		0		0
2.54.	drátěný kabelový žlab DZI 200x60 do stoupací trasy HDV, včetně příchytok na přímé přisazení ke stěně "na ploch", včetně kotev do beton.panelu kabel trasa SLA v 2.NP až 11.NP	bm	40		0		0
2.55.	svazkový kovový pozink.držák Betterman OBO Grip typ 2031 M30 85*47mm, vč.kotvícího šroubu do betonu Kopos SB 6.3x35 - kotvení vodorovných tras přípojek odběrných míst v SDK kastlících , montáž v odstupu max.0,5 m, v souběhu 0,2 m obdobně upevňovat přípojky slaboproudů	komplet	1152		0		0
2.56.	LHD 60x40 - kabel.přípojky výtahu ve strojovně	m	6		0		0
2.57.	veškeré projednání s PRE realizace zakázky, průběh řízení zakázky, oznamování výluk elektřiny	kptl.	1		0		0
2.58.	komunikace s majiteli odběrných míst - plánování termínů přepojování RB na nové přípojky - 80 účastníků	kptl.	1		0		0
2.59.	komunikace s majiteli nebytových míst - plánování termínů přepojování RK na nové přípojky - 5 účastníků	kptl.	1		0		0
2.60.	hlavní ochranná svorkovnice MET v nástěnném provedení do vnitřního prostoru vedlejší chodby kapacita dle v.č. D.1.4.07	komplet	1		0		0
2.61.	patrové ochranné svorky PAS na DIN dle v.č.D.1.4.07, PAS 1.až 10. osadit do rozvaděčů RE v řadě RSA svorek a vypínačů přípojek odběrných míst	ks	20		0		0
2.62.	vodič CYA (H07V-K) 50 mm2, zelenožlutý - vedení HOP	m	50		0		0
2.63.	vodič CYA (H07V-K) 25 mm2, zelenožlutý pro HOP	m	280		0		0
2.63.	vodič CYA (H07V-K) 16 mm2, zelenožlutý pro HOP	m	100		0		0
2.64.	vodič CY (H07V-U) 16 mm2, zelenožlutý pro HOP	m	250		0		0
2.65.	vodič CY (H07V-U) 10 mm2, zelenožlutý pro HOP	m	950		0		0
2.66.	vodič CY (H07V-U) 6 mm2, zelenožlutý pro HOP	m	50		0		0
2.67.	trubka elektroinstalační tuhá P25 vč.příchytok a kotev - trasy HOP v 1.NP	m	90		0		0
2.68.	svorka ochr.pospoj.AB vč.pásku Cu	ks	50		0		0

2.69.	typizované prosklené nástěnné tlačítko - červené, označené nápisem TOTAL STOP	ks	1		0		0
2.70.	PRAFlaDur 2Jx1,5 - připojení VC- 230VAC v hlavního vypínač RH , včetně požárně odolných příchytok (kab.trasa upev. po 0,3 m)	bm	10		0		0
2.71.	nouzový zdroj UPS pro zálohování 1x sepnutí 1x VC 230VAC , 2VA, rez. 200%, včetně typizované ocep-P skříňky s větracími otvory	komplet	1		0		0
2.72.	protokolární provedení kontroly funkčnosti a zkoušky hlavního vypínače budovy	kptl.	1		0		0
2.73.	vyhotovení výchozí revize domovních přípojek, páteřních vedení HDV1-4, rozvaděčů RH, RE-V, RE1-10a,b, RSP, přípojek odběrných míst, vč. připojení výtahů, k protokolu doložit kusové zkoušky veškerých nově instalovaných rozvaděčů	kptl.	1		0		0
2.74.	vystavení a potvrzení formuláře Podklady pro uzavření smlouvy	ks	86		0		0
2.75.	Projednání plánované realizace díla v době technické přípravy vítěznou firmou výběrového řízení a následně v časovém předstihu oznámení o zahájení prací na TIČR pobočka Praha	kptl.	1		0		0
2.76.	Podání žádosti o vyhotovení OSVĚDČENÍ od TIČR pobočka Praha před dokončením díla, jako nedílnou přílohu souboru výchozích revizí	kptl.	1		0		0
II. Páteří HDV vedení, rozvaděče měření, přípojky odběrných míst a HOP celkem					0		0

III. Elektroinstalace patrové chodby 2.11.NP,schodiště 1.NP až 11.NP, střešní nástavba				Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
No.	POLOŽKA	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
3.1.	Rozvaděč společné potřeby RSP pro zapuštěnou montáž, požární odolnosti EI 30DP1 S200, Schrack, typ 2U/24, 8xB3 - 8x DIN lišta, kapacita 8x21 modulů TE, kompletace, zapojení, popis dle výkresu č. D.1.4.08 (přístroje řady 6kA), barva bílá RAL 9003, hloubka 100-180mm, šířka 586mm, výška 1193 RSP	ks	1		0		0
3.2.	Podružná rozvodnice pro osvětlení patrových chodeb , jako vestavba do horní části patrových rozvaděčů RE1a až RE6a, RE8a až RE10a, kompletace, zapojení, popis dle výkresu č. D.1.4.09 (přístroje řady 6kA) RSP1	ks	9		0		0
3.3.	Podružná rozvodnice pro osvětlení patrových chodeb , jako vestavba do horní části patrových rozvaděčů RE7a, kompletace, zapojení, popis dle výkresu č. D.1.4.10 (přístroje řady 6kA) RSP2	ks	1		0		0
3.4.	CYKY 3Jx1,5	m	420		0		0
3.5.	CYKY 3Ox1,5	m	50		0		0
3.6.	CYKY 3Jx1,5 rezerva NO-B	m	60		0		0
3.7.	PRAflaSafe 3Jx1,5 rezerva NO-A	m	180		0		0
3.8.	CYKY 3Jx2,5	m	250		0		0
3.9.	CYKY 5Jx6 RSP1, RSP2	m	70		0		0

3.10.	PRAflaSafe 5Jx4mm2 - jako rezerva pro napájení motoru požárního odvětrání na střeše (mezi předpokládanou pozicí nového rozvaděče požárně bezpečnostního zařízení, včetně nouzového zdroje napájení, v samostatném požárnímuzeu - m.č. 1.09	m	90		0		0
3.11.	zásuvka 250V/16A, IP20, na DIN, průběžné zapojení horní pole patrových rozvaděčů RE1-10 a,b	ks	20		0		0
3.12.	zásuvka 250V/16A, IP43, na omítku , s víčkem - STA, Alkom, Z1	ks	3		0		0
3.13.	krabice elektroinstalační nástěnná s víčkem, IP43 vč.svorek střešní nástavba, sklípky	ks	42		0		0
3.14.	PRAflaSafe 5Jx1,5 rezerva PIR-A do pilíře Reb	m	160		0		0
3.15.	CYKY 5Jx1,5 rezerva PIR-B do střed chodby (SDK)	m	60		0		0
3.16.	PRAflaSafe 5Jx1,5 rezerva PIR-C1 do střed chodby (SDK)	m	90		0		0
3.17.	PRAflaSafe 5Jx1,5 C2, D, H, CH	m	480		0		0
3.18.	PRAflaSafe 3Jx1,5 C2, D, H, CH, nástavba	m	1750		0		0
3.19.	PRAflaSafe 3Ox1,5 nástavba	m	15		0		0
3.20.	přepojení stávajícího svítidla LED/SM/ND přisaz.mont. na patrové chodbě před byty - A, B, C1 na nový kabelový přívod drážkou (původně lištou) vč.demont./mont. 2.-11.NP	ks	50		0		0
3.21.	přesun stávajícího svítidla LED/SM/ND přisaz.mont. Od výtahu na konec patrové chodby před sklípky a do sklípků střed - A, úprava pro funkci Master = spínání dalšího svítidla vestavěným SM senzorem, vč.odpojení, demont./mont. 2.-11.NP	ks	20		0		0
3.22.	LED svítidlo přisazené svítidlo sklípky střed typově blízké stávajícímu ovládacímu svítidlu Mater - např. Modus BRBKO300V1, 14W, 1500lm	ks	10		0		0
3.23.	svítidlo LED OVAL typ LED-BL12W-BI, IP54, 4000K, sklípky patrové schodby sever 2.-11.NP , schodiště střešní nástavba	ks	42		0		0
3.24.	před zahájením kabelového rozvodu pro svítidla u nástupiště výtahu 2.-11.NP ověřit vhodnou pozici svítidla (kabelového vývodu) pro zajištění dostatečné osvětlenosti nástupiště výtahů : minimálně 50 ls na hraně - prahu - nástupiště (dveří výtahu),	kptl.	1		0		0
3.25.	liniové LED svítidlo 110x1500mm přisazené, kovové s opálovým krytem, Modus KX3000L3KO/ND , 3000K, 23W, 3800lm, nástupiště výtahů 2.-11.NP	ks	10		0		0
3.26.	infrapasivní senzor pohybu nástěnný 180/360°, nástěnný, IP55, s možností spínání LED světelných zdrojů, Theben the luxa S180 WH okruhy D1, D3, H, CH	ks	23		0		0
3.27.	infrapasivní senzor pohybu nástěnný 180/360°, nástěnný, IP55, s možností spínání LED světelných zdrojů, Theben the luxa S180 WH okruhy A, B, C1 předpoklád montáže až při výměně OSV patrových chodeb	ks	30	0	0	0	0
3.28.	infrapasivní senzor pohybu stropní 360°, pro LED zdroje, bílé, např.Steinel IS360-1 DE nástupiště výtahů 1.-11.NP	ks	23		0		0

3.29.	nástěnné nouzové svítidlo , LED s vestavěným nouzovým zdrojem kapacity 60 minut, např. Beghelli, Aestetica NO-A, NO-B předpoklád montáže až při výměně OSV patrových chodeb	ks	20	0	0	0	0
3.30.	nástěnné nouzové svítidlo , LED s vestavěným nouzovým zdrojem kapacity 60 minut, např. Beghelli, Aestetica NO-C, NO-D, NO-H, NO-CH	ks	74		0		0
3.31.	patrová rozvodná krabice OSV schodiště "H, CH", - KSK100 HF bezhalogenová nástěnná, včetně instalačního relé do krabice ZAMEL PEP-01/230, 230V AC, 1P-10A, včetně nasouvacích svorek	ks	21		0		0
3.32.	LED svítidlo přisazené Modus BRS KO300V1/ND, 14W, 3000K, 1500 lm H, CH, D1, D3	ks	25		0		0
3.33.	dohledání kabelové přípojky svítidla před domovním vchodem, v případě provedení TN-S její naspojování na nový kabelový přívod - sada listovací spojky vč.dvojitě smršťovací izolace	soubor	2		0		0
3.34.	svítidlo LED reflektor s PIR senzorem, IP44, 3000-4000K, 800 lm, nasměrované světelným dokem dolů před domovní vchody	ks	2		0		0
3.35.	LED vestavné svítidlo do minerálního podhledu Modus typ SPMN 1500 E190 13W, KN okruh D2	ks	7		0		0
3.36.	spínač č.1, IP43 , montáž na omítku sklípky	ks	40		0		0
3.37.	spínač č.6, IP43 , montáž na omítku střešní nástavba	ks	2		0		0
3.38.	zakončení kabelové přípojky ve stávající krabici osv strojovny výtahů (přepojení na nový přívod 230VAC	kptl.	1		0		0
3.39.	lišta vkládací bezhalogenová LHD 40x20 HF	m	26		0		0
3.40.	lišta vkládací bezhalogenová LHD 20x20 HF	m	60		0		0
3.41.	lišta vkládací LHD 40x20	m	10		0		0
3.42.	lišta vkládací LHD 20x20	m	80		0		0
3.43.	protokolární provedení zkoušky funkčnosti a kapacity nouzového osvětlení	ks	1		0		0
3.44.	výchozí revize elektroinstalace společných prostor OSV, ZÁS, NO - společné prostory, zázemí 1.NP až střešní nástavby, rozvaděče RSP, RSP1, RSP2	ks	1		0		0
III. Elektroinstalace patrové chodby 2.-11.NP, schodiště 1. 11.NP, střešní nástavba celkem					0		0

IV. Elektroinstalace zázemí 1.NP				Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
No.	POLOŽKA	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
4.1.	CYKY 3Jx1,5	m	280		0		0
4.2.	CYKY 3Ox1,5	m	50		0		0
4.3.	CYKY 3Jx2,5	m	160		0		0
4.4.	CYKY 5Jx4	m	40		0		0
4.5.	PRAFlaSafe 3Jx1,5	m	160		0		0
4.6.	PRAFlaSafe 3Ox1,5	m	20		0		0

4.7.	napojení stávající instalace OSV v místnosti na nový kabelový přívod 230V/10A sklad vedle výměníku, sklad 1.09 , WC, úklid 1.12, sklad 1.25, chodba 1.21, 1.22,	ks	5		0		0
4.8.	drátěný kabelový žlab 60x60 vč.konzol pro upevnění ke stěně/pod strop a kotev do beton.panelu	bm	20		0		0
4.9.	napojení stávající instalace ZÁS v místnosti na nový kabelový přívod 230V/16A sklad vedle výměníku, sklad 1.09 , WC, úklid 1.12, sklad 1.25, kancelář BD 1.20	ks	6		0		0
4.10.	napojení stávající instalace ZÁS v místnosti na nový kabelový přívod 400V/20A sklad 1.09 , sklad 1.25,	ks	2		0		0
4.11.	krabice rozvodná, nástěnná, IP43, vč.svorek , do místností s výměnou OSV	ks	10		0		0
4.12.	nástěnné nouzové svítidlo , LED s vestavěným nouzovým zdrojem kapacity 60 minut, např. Beghelli, Aestetica NO-F	ks	2		0		0
4.13.	spínač č.1, IP43 , montáž na omítku 1.02, 1.03, 1.20, předsíň výměníku	ks	4		0		0
4.14.	spínač č.5, IP43 , montáž na omítku 1.05, 1.07, 1.08, 1.17	ks	4		0		0
4.15.	svítidlo přisazené 1x E27, s ochr.sklem, IP43, včetně kompaktní LED žárovky E27, 4000K, 800 lm, např.Osmont Elektra 3K, bílá pronájem 1.02, předsíň výměníku	ks	3		0		0
4.16.	liniové LED svítidlo 1570 mm přisazená / zavěšená montáž - dle stavu vedení stávajících potrubí TOP, plynu, vody, topení - Modus VL1X L MULTI 28-58W, 4600 lm, sklípky, zasedačka, kancelář BD	ks	24		0		0
4.17.	zásuvka 250V/16A, IP43, na omítku 1.05	ks	2		0		0
4.18.	trubka elektroinstalační tuhá P20 vč.příchytek a kotev	bm	30		0		0
4.19.	trubka elektroinstalační ohebná P20 - kompatibilní s tuhou trubkou, nebo typizované tvarovky na přechody kabelů z tuhých trubek do vypínačů, svítidel a rozvodných krabic	suma	1		0		0
4.20.	LHD 40x40	m	6		0		0
4.21.	LHD 40x20	m	26		0		0
4.22.	LHD 20x20	m	18		0		0
4.23.	LHD 40x40 HF	m	4		0		0
4.24.	LHD 40x20 HF	m	8		0		0
4.25.	LHD 20x20 HF	m	20		0		0
IV. Elektroinstalace zázemí 1.NP celkem					0		0

V. Demontáže				Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
No.	POLOŽKA	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
5.1.	Odpojení a demontáž skříňového rozvaděče OCEP polozapuštěného (původní dělicí rozvaděč s nožovými pojistkami) šxvxh 60x220x40 cm	ks	1		0		0
5.2.	Odpojení a demontáž rozvaděče prádelny OCEP-Z šxvxh 70x100x20 cm	ks	1		0		0
5.3.	Odpojení a demontáž rozvaděče ORV (malý výtah, původní/nefunkční požární odvětrání, DT, NO) v provedení OCEP-P šxvxh 70x100x30 cm	ks	1		0		0

5.4.	Odpojení a demontáž patrového rozvaděče měření JOP1/JOP2	ks	20		0		0
5.5.	Odpojení a demontáž patrového rozvaděče měření JOP1/JOP2 nutno vyřezat nosné konstrukce pro zachování rozvodů optiky Cetin, Tmobile, metaliky STA, Alkom	ks	20		0		0
5.6.	Odpojení a demontáž rozvaděče ORS reže domu OCEP-Z šxvxh 60x120x30 cm	ks	1		0		0
5.7.	Demontáž nefunkčního rozvaděče STA-K (předem ověřit momentální stav zařízení - funkční/nefunkční) osazen v prostoru fyzioterapie, OCEP-Z 60x80x20 cm -	ks	1		0		0
5.8.	Demontáž nefunkčního rozvaděče DR osazen v prostoru fyzioterapie, OCEP-Z 60x80x20 cm -	ks	1		0		0
5.9.	Demontáž nefunkčního rozvaděče UR typ RSB3 v fyzioterapie, v provedení OCEP-Z (pouze v případě souhlasu správce sítě Cetin, na podkladě odpojení a zrušení původní domovní přípojka) 60x160x20 cm	ks	1		0		0
5.10.	odpojení a demontáž původních přípojek výtahů na přístupných místech	ks	2		0		0
5.11.	odpojení demontáž původního HDV AYA 4x70 - 10x podlaží	suma	4		0		0
5.12.	odpojení a demontáž přístupných částí domovních přípojek AYKY 3x240 + 120 ve vnitřních prostorech 1.NP	bm	2		0		0
5.13.	odpojení a demontáž přístupných částí domovních přípojek AYKY 4x50 ve vnitřních prostorech 1.NP	bm	2		0		0
	odpojení a demontáž přístupných částí původních HDV1-4 AYKY 4x70 na přechodech v 1.NP od podlahy do JOP ve 2.NP 4x4 bm	bm	16		0		0
5.14.	demontáž ocep krytů HDV1-3 v 1.NP provil "U" 150x600x150 mm, 3 bm , vč.nosné konstrukce	bm	9		0		0
5.15.	odpojení a demontáž stávající elektroinstalace v 1.NP - OSV a ZÁS, určené k výměně , původní nefunkční instalace prádelen, mandloven a sušáren	NH	8		0		0
	odpojení a demontáž stávající elektroinstalace v prostorech schodiště 1.NP - střešní nástavba	NH	20		0		0
5.16.	odpojení a demontáž stávající elektroinstalace určené k výměně v prostorech 2.-11.NP - nástupiště výtahů, patrové chodby, sklípky	NH	40		0		0
V. Demontáže Celkem					0		0

VI. Domovní telefony				Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
No.	POLOŽKA	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
6.1.	jednání se správcem systému firma Trucom s.r.o.	kptl.	1		0		0
6.2.	projednání vhodného typu kabelového vedení páteřních stoupacích tras a kabelových odboček do bytů - případná korekce položek 6.3 a 6.4	kptl.	1		0		0
6.3.	J-Y(St)Y 4x2x0,8 kabelový páteřní rozvod potvrdí výrobce finálně domluveného systému	m	260		0		0
6.4.	UTP cat 5 kabelový páteřní rozvod potvrdí výrobce finálně domluveného systému	m	1000		0		0

6.5.	trubka elektroinstalační P25	m	120		0		0
6.6.	patrová odboč.krab Kopos 003.CS.K	ks	20		0		0
6.7.	trubka elektroinstalační P16	ks	900		0		0
6.8.	prodloužení kabelového připojení od nové pozice SN k místu napojení na stávající vedení (v pozici stáv.rozvaděče ORS), včetně 2x10m JYSTY 4x2x0,8 a spojovací krabice	kptl.	1		0		0
6.9.	odpojení a přesun síťového napáječe (označ.vodičů vedených k domovnímu tablu), po osazení do nového rozvaděče opětovné zapojení a odzkoušení	kptl.	1		0		0
6.10.	přepojení stávajícího domovního telefonu na nový kabelový přívod	ks	80		0		0
6.11.	přepojení stávajících ZV tlačítek na podlažích na nový páteřní kabelových rozvod	ks	80		0		0
6.12.	SYKFY 5x2x0,5 vč.P16 napojení ZV tlačítek	m	400		0		0
6.13.	celkové odzkoušení komunikace oboustranně po jedntl.bytech	účastník	80		0		0
6.14.	celkové odzkoušení vyzvánění od domovního vstupu a z podlaží před byty po jedntl.bytech	účastník	80		0		0
VI. Domovní telefony a přístupový systém - DT celkem					0		0

VII. Kabelové rozvody telefonních linek - TEL				Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
No.	POLOŽKA	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
7.1.	v době dokončení projektu 2x funkční linka : projednání s BD, uživateli funkčních linek a správcem systému Cetin - migraci na optický rozvod Cetin	kptl.	1		0		0
7.2.	projednání s Cetin možnost odpojení domovní telefonní přípojky, v případě souhlasného stanoviska Cetin demontáž stávajícího UR rozvaděče RSB3 - viz. položka 5.9	kptl.	1		0		0
7.3.	celková demontáž veškerých telefonních ST přípojek do bytů od UR, ve 4 stoupacích trasách HDV v případě souhlasu Cetin (migrace funkčních linek na optiku)	kptl.	1		0		0
VII. Kabelové rozvody telefonních linek - TEL celkem					0		0

VIII.Datové sítě Cetin, Tmobile, Vodafone-UPC, kamerový systém CCTV a dálkové odečty				Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
No.	POLOŽKA	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
9.1.	jednání se správcem Vodafone-UPC a servisní firmou : projednání plánovaných prací, ověření dispozičního rozmístění datové sítě ve vnitřních prostorech, předjednání postupu pro případ poškození v rámci demontážních a montážních prací a náslezené opravy, projednání funkčnosti sítě v době výluky elektřiny	suma	1	0	0	0	0

9.2.	jednání se správcem optické sítě Cetin a servisní firmou : projednání plánovaných prací, ověření dispozičního rozmístění datové sítě ve vnitřních prostorech, předjednání postupu pro případ poškození v rámci demontážních a montážních prací a náslené opravy, projednání funkčnosti sítě v době výluky elektřiny, projednání nového vnitřního uspořádání patrových rozvaděčů RE - patrové odbočné boxy optiky musí být nově v poli RE pro slaboproudé instalace, projednání přeložek bytových přípojek do společných kabelových tras SDK1 a SDK4	suma	1	0	0	0	0
9.3.	jednání se správcem optické sítě Tmobile a servisní firmou : projednání plánovaných prací, ověření dispozičního rozmístění datové sítě ve vnitřních prostorech, předjednání postupu pro případ poškození v rámci demontážních a montážních prací a náslené opravy, projednání funkčnosti sítě v době výluky elektřiny, projednání nového vnitřního uspořádání patrových rozvaděčů RE - patrové odbočné boxy optiky musí být nově v poli RE pro slaboproudé instalace, projednání přeložek bytových přípojek do společných kabelových tras SDK1 a SDK4	suma	1	0	0	0	0
9.4.	jednání se správcem systému dálkových odečtů Alkom : projednání plánovaných prací, ověření dispozičního rozmístění sítě ve vnitřních prostorech, předjednání postupu pro případ poškození v rámci demontážních a montážních prací a náslené opravy, projednání funkčnosti sítě v době výluky elektřiny, projednání posunu patrových přijímačů mimo trasy SDK, projednání požadavku na napájení centrálního rozvaděče ve střešní nástavbě	suma	1	0	0	0	0
9.5.	komunikace se správcem systému CCTV a s výborem BD - ověření dispozic kabelových rozvodů , projednání nutnosti posunu některých kamer z plánovaných pozic nových rozvaděčů a kabelových tras, vzájemná koordinace při samotném posunu kamer (provede jako subdodávku správce systému)	kptl.	1		0		0
9.6.	komunikace se správcem systému STA - zachování stávajících funkčních kabelových tras ve stoupací části HDV a v prostorech 1.NP, projednání výměny napájení 230VAC/10A ve střešní nástavbě, provoz systému v době výluky elektřiny.	kptl.	1		0		0
VIII. Datové sítě Cetin, Tmobile, Vodafone-UPC, kamerový systém CCTV a dálkové odečty celkem					0		0

IX. Rezervní trubkovody - REZ				Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
No.	POLOŽKA	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
10.1.	trubka elektroinstalační P32 oheb., samozhášivá, vč.protah vodiče	m	600		0		0
10.2.	trubka pro optiku HDPE 10/8	m	2000		0		0
10.3.	trubka elektroinstalační P25 oheb., samozhášivá, vč.protah vodiče	m	1000		0		0
10.4.	nástěnná rozvodná krabice KSK 175 vč.víčka - zakončení v bytech	ks	80		0		0
10.5.	fixace 2x P32 ve střešní nástavbě pod stropem - osazení zátek	sestava	2		0		0
10.6.	fixace 4-6x P32 v 1.NP pod stropem v prostoru SDK zákrytu - osazení zátek	sestava	2		0		0

10.7.	popis trubkovodu na odbočce k bytu	ks	240		0		0
10.8.	popis trubkovodu ve stoupačce	ks	460		0		0
IX. Rezervní trubkovody - REZ celkem					0		0

CELKOVÝ SOUČET	Materiál celkem		Práce celkem		Celkem vč. DPH	
I. PSV práce bourací a zednická zapravení, vyzdívky, SDK konstrukce	0.00 Kč		0.00 Kč		0.00 Kč	
II. Páteří HDV vedení, rozvaděče měření, přípojky odběrných míst a HOP	0.00 Kč		0.00 Kč		0.00 Kč	
III. Elektroinstalace patrové chodby 2.11.NP, schodiště 1.NP až 11.NP, střešní nástavba	0.00 Kč		0.00 Kč		0.00 Kč	
IV. Elektroinstalace zázemí 1.NP	0.00 Kč		0.00 Kč		0.00 Kč	
V. Demontáže	0.00 Kč		0.00 Kč		0.00 Kč	
VI. Domovní telefony	0.00 Kč		0.00 Kč		0.00 Kč	
VII. Kabelové rozvody telefonních linek - TEL	0.00 Kč		0.00 Kč		0.00 Kč	
VIII. Datové sítě Cetin, Tmobile, Vodafone-UPC, kamerový systém CCTV a dálkové odečty	0.00 Kč		0.00 Kč		0.00 Kč	
IX. Rezervní trubkovody - REZ	0.00 Kč		0.00 Kč		0.00 Kč	
			Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
REŽIJNÍ POLOŽKY DODAVATELE, ING.ČINNOST, DOPRAVA	kptl.	1		0		0
PŘESUNY HMOT, POMOCNÝ SPOJ.A UPEV.MATERIÁL, ekologická likvidace suti a demont.mater.	kptl.	1		0		0
PRŮBĚŽNÝ A KONEČNÝ ÚKLID	kptl.	1		0		0
DODÁVKA CELKEM BEZ DPH					0.00 Kč	
DODÁVKA CELKEM VČ. DPH					0.00 Kč	

Výměry nad rámec elektroinstalace společných prostor, doporučenou výměnu bytové rozvodnice si hradí majitelé bytů na vlastní náklady.

VYMENA BYTOVE ROZVODNICE				Dodávka materiálu (bez DPH)		Dodávka práce (bez DPH)	
No.	POLOŽKA	Měr.jedn.	Množství	Kč/Materiál	Cena materiál	Kč/Práce	Cena práce
X.1.	odpojení a popis kabel.vývodů v PL6, demontáž rozvodnice	kptl.	1		0		0
X.2.	plastová rozvodnice na omítku 2x12 modulů dvouřadá, IP30, neprůhledná dvířka, 3 ks jistič B10/1, 4 ks jistič B16/1 (resp.B13/1, dle průřezu stáv.kabelů v bytu), RSA svorkovnice pro zakončení původních AYKY kabelů, montáž, kompletace, zapojení a popis, odzkoušení,	kptl.	1		0		0
VÝMĚNA BYTOVÉ ROZVODNICE CELKEM					0		0
CELKEM VČ. DPH							0

| |

